


Концевые муфты внутренней установки для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке на напряжение 6 и 10 кВ

КАБЕЛЬ

Здесь представлены концевые муфты внутренней установки для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией и общей алюминиевой или стальной оболочкой с броней и без брони, напряжением 6 и 10 кВ.
Например: АСБ, ААБУ, АСБУ, СБЗЛ, АСБЗЛГ, СБ, АСБГ, НАКБА, НАКЛЕУ.

КОНСТРУКЦИЯ

На жилы устанавливаются мастсовые трубки. Корешок заполняется мастсовой желтой масткой и закрывается термоусаживаемой проводящей перчаткой с клеем, заходя на металлическую оболочку и жилы. Ленты желтой масткой для выравнивания напряженности электрического поля наносятся на концы гальцев перчатки с заходом на жилы. На жилы устанавливаются тригностомые трубки красного цвета. Конец изоляционной жилы вместе с наконечником или с зачищенной одно- проводной жилой герметизируется манжетой с клеем.



L – см. в таблице

КАБЕЛЬ


Здесь представлены концевые муфты наружной установки для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией и общей алюминиевой или стальной оболочкой с броней и без брони, напряжением 6 и 10 кВ.
Например: АСБ, ААБУ, АСБУ, СБЗЛ, АСБЗЛГ, СБ, АСБГ, НАКБА, НАКЛЕУ.

КАБЕЛЬ

Здесь представлены концевые муфты наружной установки для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией и общей алюминиевой или стальной оболочкой с броней и без брони, напряжением 6 и 10 кВ.
Например: АСБ, ААБУ, АСБУ, СБЗЛ, АСБЗЛГ, СБ, АСБГ, НАКБА, НАКЛЕУ.

КОНСТРУКЦИЯ

На жилы устанавливаются мастсовые трубки. Корешок заполняется мастсовой желтой масткой и закрывается термоусаживаемой проводящей перчаткой с клеем, заходя на металлическую оболочку и жилы. Ленты желтой масткой для выравнивания напряженности электрического поля наносятся на концы гальцев перчатки с заходом на жилы. На жилы устанавливаются тригностомые трубки красного цвета. Конец изоляционной жилы вместе с наконечником или с зачищенной одно- проводной жилой герметизируется манжетой с клеем.



L – см. в таблице


Концевые муфты наружной установки для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке на напряжение 6 и 10 кВ

КАБЕЛЬ

Здесь представлены концевые муфты наружной установки для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией и общей алюминиевой или стальной оболочкой с броней и без брони, напряжением 6 и 10 кВ.
Например: АСБ, ААБУ, АСБУ, СБЗЛ, АСБЗЛГ, СБ, АСБГ, НАКБА, НАКЛЕУ.

КОНСТРУКЦИЯ

На жилы устанавливаются мастсовые трубки. Корешок заполняется мастсовой желтой масткой и закрывается термоусаживаемой проводящей перчаткой с клеем, заходя на металлическую оболочку и жилы. Ленты желтой масткой для выравнивания напряженности электрического поля наносятся на концы гальцев перчатки с заходом на жилы. На жилы устанавливаются тригностомые трубки красного цвета. Конец изоляционной жилы вместе с наконечником или с зачищенной одно- проводной жилой герметизируется манжетой с клеем.



L – см. в таблице

Концевые муфты внутренней установки с механическими болтовыми наконечниками и без наконечников

Номинальное, напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа с болтовыми наконечниками	без наконечников *	Размеры L (мм)
3,6/6 и 6/10	25 – 50	GUST-12/ 25- 50/ 450-Л12	GUST-12/ 25- 50/ 450	450
		GUST-12/ 25- 50/ 800-Л12	GUST-12/ 25- 50/ 800	800
		GUST-12/ 25- 50/ 1200-Л12	GUST-12/ 25- 50/ 1200	1200
70 – 120	70 – 120	GUST-12/ 70-120/ 450-Л12	GUST-12/ 70-120/ 450	450
		GUST-12/ 70-120/ 800-Л12	GUST-12/ 70-120/ 800	800
		GUST-12/ 70-120/ 1200-Л12	GUST-12/ 70-120/ 1200	1200
150 – 240	150 – 240	GUST-12/150-240/ 450-Л12	GUST-12/150-240/ 450	450
		GUST-12/150-240/ 800-Л12	GUST-12/150-240/ 800	800
		GUST-12/150-240/ 1200-Л12	GUST-12/150-240/ 1200	1200

ПРИМЕЧАНИЕ

*Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными. Длина жил определяется по месту монтажа. Минимальная длина жил – 450 мм. Муфты для кабелей других типов и сечений могут быть заказаны по запросу. За подробной информацией обращайтесь в офисы TE Connectivity.

Концевые муфты наружной установки с механическими болтовыми наконечниками и без наконечников

Номинальное, напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа с болтовыми наконечниками	без наконечников*	Размеры L (мм)
3,6/6	25 – 50	GUST-12/ 25- 50/ 450-Л12	GUST-12/ 25- 50/ 450	450
		GUST-12/ 25- 50/ 800-Л12	GUST-12/ 25- 50/ 800	800
		GUST-12/ 25- 50/ 1200-Л12	GUST-12/ 25- 50/ 1200	1200
70 – 120	70 – 120	GUST-12/ 70-120/ 450-Л12	GUST-12/ 70-120/ 450	450
		GUST-12/ 70-120/ 800-Л12	GUST-12/ 70-120/ 800	800
		GUST-12/ 70-120/ 1200-Л12	GUST-12/ 70-120/ 1200	1200
150 – 240	150 – 240	GUST-12/150-240/ 450-Л12	GUST-12/150-240/ 450	450
		GUST-12/150-240/ 800-Л12	GUST-12/150-240/ 800	800
		GUST-12/150-240/ 1200-Л12	GUST-12/150-240/ 1200	1200
6/10	25 – 50	GUST-12/ 25- 50/ 800-Л12	GUST-12/ 25- 50/ 800	800
		GUST-12/ 25- 50/ 1200-Л12	GUST-12/ 25- 50/ 1200	1200
		GUST-12/ 70-120/ 800-Л12	GUST-12/ 70-120/ 800	800
	70 – 120	GUST-12/ 70-120/ 800-Л12	GUST-12/ 70-120/ 800	1200
		GUST-12/ 70-120/ 1200-Л12	GUST-12/ 70-120/ 1200	1200
		GUST-12/150-240/ 800-Л12	GUST-12/150-240/ 800	800
	150 – 240	GUST-12/150-240/ 1200-Л12	GUST-12/150-240/ 1200	1200
		GUST-12/ 25- 50/ 800-Л12	GUST-12/ 25- 50/ 800	800
		GUST-12/ 25- 50/ 1200-Л12	GUST-12/ 25- 50/ 1200	1200
	70 – 120	GUST-12/ 70-120/ 800-Л12	GUST-12/ 70-120/ 800	800
		GUST-12/ 70-120/ 1200-Л12	GUST-12/ 70-120/ 1200	1200
		GUST-12/150-240/ 800-Л12	GUST-12/150-240/ 800	800
	150 – 240	GUST-12/150-240/ 1200-Л12	GUST-12/150-240/ 1200	1200
		GUST-12/ 25- 50/ 800-Л12	GUST-12/ 25- 50/ 800	800
		GUST-12/ 25- 50/ 1200-Л12	GUST-12/ 25- 50/ 1200	1200

ПРИМЕЧАНИЕ

*Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными. Длина жил определяется по месту монтажа. Минимальная длина жил – 450 мм для Uo/U = 3,6/6 кВ и 800 мм для Uo/U = 6/10 кВ. Муфты для кабелей других типов и сечений могут быть заказаны по запросу. За подробной информацией обращайтесь в офисы TE Connectivity.